

GATE 4B Adó programozása



A 4B adónk 3 rendszert tud kezelni: Kling Kua, Garden Gate, Radiocontrol.

Programozás:

1. Az 1-es és a 2-es gombot nyomva tartjuk, amíg a LED a folyamatos világítást abba hagyja
2. A programozni kívánt gombot :
 - Kétszer megnyomjuk a Kling Kua-hoz,
 - Háromszor megnyomjuk ha Garden Gate-hez,
 - Négyszer megnyomjuk ha Radiocontrol-hoz szeretnénk társítani
3. Tetszőleges gombot megnyomunk, hogy lezárjuk a programozást.

Ha a LED annyiszor villan fel, amennyiszor megnyomtuk a gombot, akkor jó munkát végeztünk. Mindegyik gombnál meg kell ismételni a műveletet.